

# manual

---


## Bluetooth APTX Receiver

Item: 99693

EN

NO


SV



[www.linocell.com](http://www.linocell.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
Version: 2020-01-13



**Linocell®**



1. Button
2. Charging jack/audio output
3. LED indicator

### Package contents

- Bluetooth receiver
- USB/audio cables

### Specifications

Bluetooth version:	4.2
Codecs:	APTX, SBC, AAC
Bluetooth profiles:	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Microphone sensitivity:	-38 dB
Range:	10 m
Power:	USB (5 V, 0.14 A)
Work temperature:	0 - 45 °C
Storage temperature:	-20 - 50 °C
Size:	Ø38x11.2 mm
Wireless Frequency:	2.4 GHz-2.48 GHz
Transmission Power:	9 dBm

### Power and connection

Insert the included USB/audio cable in the receiver and the other end in a USB charger. Insert the 3.5 mm cable to your car or audio input. The receiver will automatically activate and indicator will start blinking blue. The receiver can be attached with the included 3M tape.

### Pairing

The receiver can be connected to two devices at the same time. Note that only one of the devices can play music/calls at a time.

1. Place the receiver and phone less than one meter apart.
2. Press the button on the receiver. The LED will blink fast.
3. Activate your mobile phone's Bluetooth function and search for Bluetooth devices. Select "Bluetooth Receiver" from the list of devices shown.
4. If asked for password, enter "0000".
5. If asked to connect, select "Yes".

If you want to pair a second device to the receiver press and hold the button on the receiver for 3 seconds. Repeat the pairing process as written above for the second device. You can force the receiver to clear all paired devices by pressing and holding the button for 8 seconds.

### Functions

Play/pause (answer/hang up if a call is ongoing/incoming): Press the button once.

Go back to previous track: Tripleclick.

Go to the next song: Doubleclick.

Activate voice assistant (or reject incoming call): Press and hold the button for at least one second.


Clear Bluetooth pairing: Press and hold the button for at least 6 seconds. Indicator will start blinking fast.

### Safety information

Do not dismantle or modify the device in any way. Do not place the device in places where the temperature drops below -20 or above 50 °C. Do not listen to music for longer periods of time at high volume to avoid hearing damage.

### Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693)



1. Knapp
2. Ladeport/lydutgang
3. LED-indikator

### Pakkens innhold

- Bluetooth-mottaker
- USB-ladekabler

### Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	4.2
Kodek:	APTX, SBC, AAC
Bluetooth-profiler:	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Følsomhet - mikrofon:	-38 dB
Rekkevidde:	10 m
Lading:	USB (5 V, 0.14 A)
Arbeidstemperatur:	0 - 45 °C
Oppbevaringstemp.:	-20 - 50 °C
Mål:	Ø38x11.2 mm
Overføringsfrekvens	2.4 GHz-2.48 GHz
Transmission Power	9 dBm

## Strøm og tilkobling

Koble den medfølgende USB-/lydkabelen til mottakeren og den andre enden til en USB-lader. Koble 3,5 mm-enden til bilen eller en lydingang. Mottakeren aktiveres automatisk og begynner å blinke blått. Mottakeren kan festes med den medfølgende 3M-teipen.

## Parkobling

Mottakeren kan parkobles med to enheter samtidig. Merk imidlertid at bare én av enhetene kan spille musikk/samtale av gangen.

1. Plasser mottakeren og mobiltelefonen maks. 1 meter fra hverandre.
2. Trykk på knappen på mottakeren. LED-indikatoren blinker raskt.
3. Aktiver Bluetooth på mobilen din og søk etter Bluetooth-enheter. Velg "Bluetooth Receiver" i listen.
4. Hvis du blir bedt om passord, bruker du "0000".
5. Hvis du får spørsmål om å parkoble, velg å godta.

Hvis du vil parkoble en annen enhet med mottakeren, trykk og hold inne knappen på mottakeren i 3 sekunder. Gjenta trinnene ovenfor for å parkoble den andre enheten. Du kan tvinge mottakeren til å glemme alle parkoblede enheter ved å holde inne knappen i 8 sekunder.

## Funksjoner

Spill/pause (svar / legg på hvis du er i en samtale eller får et anrop): Trykk på knappen én gang.

Gå tilbake til forrige låt: Trippelklikk.

Gå til neste låt: Dobbeltklikk.

Aktivere taleassistent (eller avise innkommende anrop): Hold inne knappen i minst ett sekund.


Nullstille alle Bluetooth-innstillinger: Hold inne knappen i minst 6 sekunder. LED-indikatoren blinker raskt.

## Sikkerhetsinformasjon

Ikke demonter eller endre enheten på noen måte. Ikke plasser enheten på steder der temperaturen faller under -20 eller over 50 °C. Unngå hørselsskader: Ikke lytt til musikk med høyt volum over lengre tid.

## Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693)



1. Knapp

2. Ingång för laddning/ljudutgång

3. LED-indikator

### Förpackningens innehåll

- Bluetooth-mottagare
- USB/ljud-kablar

### Specifikationer

Bluetooth version:	4.2
Kodek:	APTX, SBC, AAC
Bluetooth-profiler:	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Känslighet mikrofon:	-38 dB
Räckvidd:	10 m
Laddning:	USB (5 V, 0.14 A)
Arbetstemperatur:	0 - 45 °C
Förvaringstemperatur:	-20 - 50 °C
Mått:	Ø38x11.2 mm
Överföringsfrekvens	2.4 GHz-2.48 GHz
Överföringseffekt	9 dBm

### Ström och anslutning

Anslut den medföljande USB/ljud-kabeln till mottagaren och andra änden i en USB-laddare. Koppla in 3,5 mm-änden till din bil eller ljudingång. Mottagaren kommer automatiskt aktivera och börja blinka blått. Mottagaren kan fästas med den medföljande 3M-tapen.

### Parkoppling

Mottagaren kan paras ihop med två enheter samtidigt. Notera dock att bara en utav enheterna kan spela upp musik/samtal åt gången.

1. Placera mottagaren och mobiltelefonen max 1 meter ifrån varandra.
2. Tryck på knappen på mottagaren. LED-indikatorn kommer blinka snabbt.

3. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon och leta efter Bluetooth-enheter. Välj "Bluetooth Receiver" från listan.

4. Om du blir ombedd om ett lösenord, uppge "0000".

5. Om du får en förfrågan att parkoppla, välj då att acceptera.

Om du vill para ihop en andra enhet till mottagaren tryck och håll in knappen på mottagaren i 3 sekunder. Upprepa processen ovan för att koppla ihop andra enheten. Du kan tvinga mottagaren att glömma alla ihopparade enheter genom att trycka och hålla in knappen i 8 sekunder.

### Funktioner

Spela/pausa (svara/lägg på om ett samtal pågår/ingående): Tryck på knappen en gång.

## SVENSKA

Hoppa tillbaka till föregående låt: Trippelklicka.

Hoppa fram till nästa låt: Dubbelklicka.

Aktivera röstassistent (eller neka inkommande samtal): Tryck och håll in knappen i minst en sekund.

Rensa alla Bluetooth-inställningar: Tryck och håll in knappen i minst 6 sekunder. LED-indikatorn kommer börja blinka snabbt för att indikera.

### Säkerhetsinformation

Montera inte isär eller modifiera enheten på något sätt. Placera inte enheten på platser där temperaturen faller under -20 eller över 50 °C. Lyssna inte på musik under längre tidsperioder på hög volym för att undvika hörselskador.

### Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693)

### Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693) for an updated version.

Om problem angående manual uppstår, vänligen gå till [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693) för uppdaterad version.

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till [www.kjell.com/99693](http://www.kjell.com/99693) for den oppdaterte versjonen.

